

Sefram

SEFRAM 7808

Pour qualifier vos installations satellite (DVB-S et DVB-S2)

L'outil idéal pour le ré-alignement des paraboles
Affichage des programmes numériques SD* et HD*

Simplicité d'utilisation et robustesse

Avec uniquement 5 touches en face avant, la roue sensible vous accédez facilement à toutes les mesures.

Un manuel simplifié dans le capot vous rappelle la signification des menus. Le nouveau boîtier bi-matière assure une protection efficace contre les chocs et le ruissellement.

DVB-S et DVB-S2


Le 7808 permet de faire toutes les mesures en DVB-S et DVB-S2. Les modulations prises en charge sont le QPSK et le 8PSK. Les mesures complètes (BER, MER, paquets perdus) sont effectuées. Le diagramme de constellation est affiché.

Mode pointage rapide


Le 7808 est doté d'un mode pointage rapide idéal pour l'installation de paraboles, mais aussi pour le réalignement: le pointage correct du satellite choisi est instantanément signalé par un pictogramme et un bip sonore. Vous gagnez un temps précieux!

Ecran couleur et affichage des programmes TV MPEG-2 et MPEG-4

Le 7808 est doté d'un écran couleur de très haute qualité permettant l'affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV MPEG-2 et MPEG-4 diffusés en clair.



Mode pointage rapide



Surveillance de transpondeurs


NOUVEAUTÉ
2010



**SEFRAM
7808**

Interface USB

Le 7808 est doté de deux interfaces USB permettant la mise à jour (gratuite) du logiciel interne avec une simple clé USB et le transfert des données enregistrées vers un ordinateur.



Analyse spectrale rapide




Diagramme de constellation



* diffusés en clair

Caractéristiques techniques

SEFRAM 7808

Fréquences

Gamme

950-2150 MHz

Résolution

1 MHz

Mesures de niveaux

Dynamique

40-120 dBuV

Unité

dB μ V, dBmV, dBm, V

Précision

 $\pm 2\text{dB} \pm 0.05\text{dB}/^\circ\text{C}$

Résolution

0.1dB

Filtre de mesure

1MHz

Entrée

75 Ohms type F ou BNC (adaptateurs fournis)

Tension max admissible

80 V DC, 80 V eff./50Hz

Standards

PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS

Analyse spectrale

Balayage

350 ms typique, 400 points de mesure

Filtre

1 MHz

Atténuateur

automatique (0 à 60 dB par pas de 10 dB)

Dynamique (affichage)

60 dB (10 dB/div)

Span

0, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 MHz et bande complète

Plan de mesure

Capacité

scrutation de 50 programmes max.

Affichage

numérique (texte)

Mode Pointeur Numérique

recherche satellite rapide

max 30 satellites

4 transpondeurs par satellite

Mémorisation (non volatile)

Données

plans de fréquence, mesures, spectres, constellations, plans de mesure

Capacité

1000 fichiers max

Entrées et sorties auxiliaires

Interface

USB A et USB mini B

Entrée alimentation

15V / 1A Jack 5.5mm

Téléalimentation

Tension

5/13/18/24V, 500 mA max (300mA max. sous 24V)

DiSEqC

DiSEqC 1.2: paraboles, commutateurs committed et uncommitted

22 kHz (mini DiSEqC)

22 kHz / 0,6V cc

SatCR

extension du protocole DiSEqC, 8 slots maximum

Mesures numériques

DVB-S / DVB-S2* / DSS

Taux d'erreur

CBER, VBER, UNC, LDPC*, BCH*, PER*

Taux d'erreur de modulation (MER)

0-20dB

Débit

1-45MS/s

Ponctuation

1/2, 2/3, 3/4, 3/5*, 4/5*, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9*, 9/10* (auto)

Constellation

affichage graphique

Norme

ETS 300-421 / ETS 302 307

Démodulation image et son

Audio

son TV numérique AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Video

image TV numérique MPEG2, MPEG4 576i, 720p, 1080i non cryptée

Caractéristiques générales

Afficheur

TFT couleur, 4.3 pouces (16:9), rétro-éclairé

Alimentation Externe

bloc secteur 100-240V, sortie 15V DC / 1A

Batterie (non amovible)

Lithium Ion, 10.8V/2.25Ah (durée de vie 200 charges/décharges)

Autonomie

2 heures 15mn (typique) avec téléalimentation et image TV HD

Temps de charge

charge complète en 2H15 appareil éteint

Température d'utilisation

-5°C à 45°C

Température de stockage

-10°C à 60°C

CEM et Sécurité

EN-61010-1, EN61326-A1 et A2, EN55022 (B)

Dimensions

200 x 190 x 100 mm

Masse

1,5kg

Livré avec : un bloc alimentation secteur, notice d'utilisation (CD-ROM), adaptateur F/BNC, sangle de transport.

Accessoires en option :

Câble USB type A vers mini B: réf. 978551100

Adaptateur allume cigare: réf. 978361000

Adaptateur F/F : réf 213200015

Dolby Digital et Dolby Digital plus sont des marques déposées des laboratoires Dolby

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT7808 F01



Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/min
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur