

Sefram

SEFRAM 7862

Des spécifications exceptionnelles et un design étonnant

Performances

- Ecran panoramique TFT couleur 7 pouces
- Poids: 2,1kg
- Affichage des émissions en clair pour la TNT et le satellite
- Mesures complètes en DVB-T, DVB-S, **DVB-S2** et DVB-C
- Analyse spectrale ultra rapide
- Mode pointeur satellite
- Batterie rechargeable en 1 heure
- Sacoche de transport très résistante
- Face avant étanche à la pluie
- Mesures des réseaux Wi-fi*
- Mise à jour du logiciel interne simplifiée (clef USB)

Toutes les mesures numériques

Le SEFRAM 7862 vous permet d'effectuer toutes les mesures numériques en DVB-T (COFDM), DVB-S et DVB-S2 (QPSK/8PSK), DVB-C (QAM). L'affichage très complet vous permet de visualiser et valider tous les paramètres d'un canal. Les mesures des signaux Wi-fi sont possibles avec l'accessoire optionnel.

Fonctions évoluées pour gagner du temps dans vos installations

Votre temps est précieux: le SEFRAM 7862 est doté d'un spectre ultra rapide, d'un mode pointeur satellite, de l'identification des bouquets (NIT), de l'identification de l'émetteur (Cell ID), d'un mode de recherche automatique (Autoset) et de la réponse impulsionnelle (intervalle de garde). Toutes ces fonctions doivent vous permettre de pointer une antenne ou de valider une installation en un temps record.

Simplicité d'utilisation

L'accès direct aux fonctions, associé à une roue codeuse très ergonomique rendent le SEFRAM 7862 très simple d'utilisation. La prise en main rapide est garantie!



SEFRAM 7862

Un design optimisé pour votre sécurité

Avec un poids de 2,1kg, le SEFRAM 7862 vous accompagnera pour toutes vos mesures sur site. Sa compacité autorise son transport et son utilisation avec une totale liberté de mouvements en toute sécurité.

Ecran panoramique

Le SEFRAM 7862 est doté d'un écran panoramique couleur 7 pouces qui assure une lisibilité et une exploitation des données parfaites en toutes circonstances

Un logiciel unique

Tous les mesureurs SEFRAM peuvent être pilotés par le logiciel TR7836. Le KITTR7836 (code de commande 978551000) intègre le logiciel et le câble USB.

Guide de choix

	SEFRAM 7861	SEFRAM 7862	SEFRAM 7863	SEFRAM 7855	SEFRAM 7866
Bande de fréquence	Terrestre 45-865MHz Satellite 950-2150MHz	Terrestre 45-865MHz Satellite 950-2150MHz	Terrestre 5-865MHz	Terrestre 5-865MHz Satellite 950-2150MHz	Terrestre 5-865MHz Satellite 950-2150MHz
DVB-T / COFDM	✓	✓		✓	✓
DVB-S, DVB-S2 / 8PSK-QPSK	✓	✓		✓	✓
DVB-C / QAM		✓, (45-865MHz)	✓	✓	✓
Images TV MPEG-2	✓	✓	✓	✓	✓
Analyse spectrale rapide	✓	✓	✓	✓	✓
Pointeur satellite	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage constellation, PID audio/vidéo			✓	✓	✓
Surveillance en mode graphique				✓	✓
Visualisation bouquets numériques satellite		✓		✓	✓
Pilotage DiSEqC 1.2	✓	✓		✓	✓
GPS et sortie ASI					✓
Mesures Wi-fi	✓*	✓*		✓*	✓*

*avec accessoire en option.



Pour obtenir des informations complémentaires, contactez nous au

ADEMIS - 49 AVENUE DE HAUTERIVE - 81290 LABRUGUIERE - TEL: 05 63 50 83 83 - FAX: 05 63 50 83 84

0.15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

Mesureur de champ panoramique

Caractéristiques techniques	Bande Terrestre		Bande Satellite
Fréquences			
Gamme	45-865 MHz		950-2150 MHz
Résolution	mesure 25 kHz. affichage 1 kHz		mesure 25 kHz. affichage 1 kHz
Mesures des niveaux			
Dynamique	20-120 dBuV		30-110 dBuV
Niveau du plancher de bruit	5dBuV typique		-
Unité	dBuV, dBmV, dBm, V		dBuV, dBmV, dBm, V
Précision	±2dB ±0.05dB/°C		±3dB ±0.05dB/°C
Résolution	0,1dB		0,1dB
Filtre de mesure	automatique selon standard sélectionné 100 - 300 kHz		
Entrée	BNC 75 Ohm		BNC 75 Ohm
Tension max admissible	80 V DC, 80 V eff./50Hz		80 V DC, 80 V eff./50Hz
Standard	B, G, D, K, I, L, M, N, FM, porteuse, C-OFDM		PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS
Mesures	V, C/N, V/A1, V/A2 selon standard sélectionné		RF, C/N
Analyse spectrale ultra rapide			
Balayage	100 ms typ. (10 fois/s)		100 ms typ. (10 fois/s)
Filtres	automatique selon span sélectionné (100, 300, 1000 kHz)		1MHz
Atténuateur	automatique selon niveau de référence sélectionné (0 à 60 dB pas 5 dB)		automatique (0 à 60 dB par pas 5 dB)
Dynamique (affichage)	60 dB (10 dB/div), 30 dB (5dB/div)		60 dB (10 dB/div), 30 dB (5dB/div)
Span	10 MHz à Bande complète progression en 1, 2, 5		50 MHz à bande complète en 1, 2, 5
Plan de mesure			
Capacité	scrutation de 12 programmes		
Affichage	graphique (histogrammes)		
Mode pointeur numérique			
	-		recherche satellite rapide, LNB simple ou double têtes
	-		30 satellites typique, avec préchargement Europe
	-		4 transpondeurs par satellite, paramétrable par l'utilisateur
Mémorisation			
Sauvegarde	interne, mémoire non volatile		
Données	sites, mesures (Niveau, BER/MER, Plan de mesures, Spectre,...)		
Capacité	320 Ko (1000 fichiers max / dossier)		
Entrées et sortie auxiliaires			
Interface USB	connecteur mini USB		
Entrée alimentation	jack 3,5 mm, 15 V max, 6 A max		
Téléalimentation			
Tension	5/13/18 V, 500 mA max		13/18 V, 500 mA max
DiSEqC			DiSEqC 1.2
22 kHz			22 kHz, MiniDiSEqC, ToneBurst
Mesures numériques			
	C-OFDM	QAM	DVB-S DVB-S2
Taux d'Erreur	CBER (avant Viterbi) VBER (après viterbi) UNC (paquets perdus)	BER (avant Reed Solomon) UNC (paquets perdus)	CBER, VBER, UNC LDPC, BCH, PER
Taux d'erreur de modulation (MER)	5-35dB	20 à 40dB	0-20dB
Débit	-	5 à 7 Méga symboles/s	DVB-S : 1-45Ms/s, DVB-S2 : 1-36MHz (QPSK), 1-31Ms/s (8PSK)
Largeur de bande	6MHz, 7 MHz, 8 MHz	-	-
Constellation	automatique	16, 32, 64, 128, 256 - affichage graphique	QPSK et 8PSK
Taux viterbi	-	-	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 (auto)
Affichage des PID audio et vidéo	oui	oui	oui
Norme	EN 300-744	ITU J83-Annexe A et B	EN 300-421 EN302 307
NICAM			
Fréquences	45-865MHz		-
Standard	B, G, D, K, I, L		-
Taux d'Erreur	BER (parité)		-
Débit	728 kbits/s		-
Norme	EN 300-163		-
Réponse impulsionnelle			
Dynamique	20 dB		-
Unités	µs, km, miles		-
Affichage TV			
Programmes analogiques	oui		-
Programmes numériques (en clair)	oui, C-OFDM		oui
Visualisation des bouquets satellite (*)			oui
Caractéristiques générales			
Afficheur	LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, rétroéclairé, 800x480 points (wide VGA)		
Alimentation Externe	bloc secteur 110/230 VAC, jack 3,5mm, 15 V 6 A		
Batterie	Batterie LiOn 70Wh		
Autonomie	3 heures typique, suivant utilisation		
Chargeur interne	1 heure pour une charge de 80%		
Interface	2xUSB (mini B et A et Ethernet)		
Température d'utilisation	0°C à 40°C		
Température de stockage	-10°C à 60°C		
CEM et Sécurité	NF-EN 61362-1 / NF-EN 61326-3 / NF-EN 61010-1		
Dimensions	205 x 90 x 290 mm		
Masse	2,1 kg (batterie et sacoche comprises)		
(*) : la visualisation des bouquets satellite suppose de disposer d'un abonnement valide et d'une carte abonné			
Livré avec : alimentation secteur, notice d'utilisation, adaptateur F/BNC, sacoche avec bandoulière			
Accessoires en option : Adaptateur de mesures Wi-fi : 978651000			
Pochette de transport d'accessoires : 978656500			
KitTR7836: kit comprenant le logiciel TR7836 et le câble USB			
Alimentation allume cigare: réf. 978361000			
Adaptateur F/BNC: réf. 213200011, Adaptateur BNC/TV femelle: réf. 213200010			
Le logiciel TR7836 est commun à l'ensemble des mesureurs de champ SEFRAM			
Tous les mesureurs de champ SEFRAM sont conçus et fabriqués sur notre site de Saint-Etienne			

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT7862 F00